

Détecteur de mouvement pour l'extérieur

## sensIQ S COM1

# Il se faufile toujours partout. Désormais également pour KNX.

Détecteur de mouvement permettant de régler au mètre près les portées de détection dans trois directions. Sa portée maximale de 20 m est idéale pour les entrées, les rampes de chargement et les grandes entrées de garage. Montage en angle possible avec le support également fourni.



 professional line



Les réglages de la portée, du seuil de déclenchement et temporel ont lieu soit mécaniquement, soit numériquement



Réglage facile sans échelle grâce à la télécommande Smart Remote








Variante KNX pour l'intégration dans le système bus KNX

Détecteur de mouvement pour l'extérieur

# sensIQ S



 <p>Hauteur d'installation de 2 à 5 m</p>	 <p>Détecteur infrarouge 3x100°</p>	 <p>3 zones ajustables de 2 à 20 m</p>	 <p>De 2 à 1000 lx + lumière du jour</p>	 <p>Support mural d'angle inclus</p>
 <p>Système à 4 pyrodétecteurs</p>	 <p>Télécommande RC9 incluse</p>	 	<p><b>Caractéristiques techniques</b></p> <p>Dimensions (L x l x H)..... 128 x 114 x 74 mm  Raccordement au secteur..... 100 – 240 V / 50 – 60 Hz  Hauteur d'installation..... de 2,00 à 5,00 m  Technologie de détection .....infrarouge passif  Puissance de commutation..... max. 2000 W (LED-ready)  Angle de détection ..... 3 x 100°  Détection au ras du mur ..... oui  Portée..... de 2 à 20 m, réglable  ..... dans trois directions (de 100° chacune)  Indice de protection (IP) ..... IP54</p>	
 <p>Support mural d'angle inclus</p>	 <p>Smart Remote en option</p>	<p><b>Références de commande</b></p> <p>Noir ..... 4007841 034979  Blanc..... 4007841 034955  Inox..... 4007841 034962  Anthracite ..... 4007841 056650</p> <p><b>KNX</b></p> <p>Noir ..... 4007841 059606  Blanc..... 4007841 059613  Anthracite ..... 4007841 059583</p>		