

Alimentation 24V

100 W
EAN 4007841 089269
Réf. 089269



100 W

100 W Power



Plug & Play - facile à installer



Système basse tension



2 Sorties



Fiche secteur IP44



Alimentation IP67



CE



CE

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

La source d'énergie centrale pour ton système d'éclairage. Le bloc d'alimentation constitue le cœur de ton système d'éclairage de jardin 24V. Il suffit de le brancher sur une prise de courant classique de 230 V pour alimenter en toute fiabilité tous les luminaires connectés. Grâce au Plug & Play, le système peut être étendu facilement et à volonté - avec des câbles adaptés de différentes longueurs ainsi que différents raccords. Le bloc d'alimentation est disponible en deux variantes avec une puissance de 35W ou 100W - pour les petits accents ou les grandes mises en scène lumineuses.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	156 x 48 x 33 mm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Garantie du fabricant	3 ans	Matériau du boîtier	Matière plastique
Variante	100 W	Catégorie de produits	24V-Jardin Accessoires
UC1, Code EAN	4007841089269	Anzahl der Ausgänge	2
Applications	Extérieur	Geeignet für Konstansspannung	Oui
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, terrasse / balcon	Geeignet für Konstantstrom	Non
Coloris	noir	Ausgangsleistung	100 W
Contenu de l'emballage	1	Ausgangsspannung	24 V
Indice de protection	IP44	Longueur du câble	1,5 m
Classe	II		

Accessoires

EAN 4007841 089283	Câble 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Câble 24V 1m
EAN 4007841 089290	Câble 24V 5m
EAN 4007841 089306	Connecteur en T 24V

Alimentation 24V

100 W
EAN 4007841 089269
Réf. 089269

Accessoires

EAN 4007841 089313

Connecteur en croix 24V

Dessin dimensionnel

