#### Détecteur de mouvement

# **IS 240 DUO**

EAN 4007841 602710 Réf. 602710











1000 W













3 years

1000 W max. (LED-fähig)

IP54

2 - 2000 Lux

Ideal 2 m

Herstellergarantie

### **Description du fonctionnement**

Au coin. Détecteur mural infrarouge IS 240 DUO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection de 240°, portée jusqu'à 12 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	100 x 60 x 90 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841602710
Modèle	Détecteur de mouvement
Emplacement	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, Mur, angle
Indice de protection	IP54
Classe	II

Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en μF	132 μF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	240 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (52 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )

### Détecteur de mouvement

# **IS 240 DUO**

EAN 4007841 602710 Réf. 602710



## Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 - 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1000 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	5000 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA

Zones de commutation	276 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

#### **Accessoires**

EAN 4007841 630119 Support mural d'angle 01

Sous réserve de modifications techniques.


#### Détecteur de mouvement

# **IS 240 DUO**

noir EAN 4007841 602710 Réf. 602710




#### Zone de détection




Hauteur d'instal lation: 1,80 m - 4,00 m Orange: sens de passage radial Noir: sens de passage tangentiel

#### Dessin dimensionnel




## Luminaire sans conducteur de neutre




#### Luminaire avec conducteur de neutre

Sous réserve de modifications techniques.



# Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique



# Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

